

デジタルもぐら junior 仕様書

2017年9月27日

項目	仕様
品名	デジタルもぐら junior
品番	DM-ER3022J
受信周波数	76.0MHz~108.0MHz ワイド FM 対応 (FM 補完局)
受信感度	20dB μ V 以上
アンテナ入力	F 型端子
緊急地震速報検出	NHK チャイム音 2 回で起動,常時検出 音声終了タイマー:1 分または 3 分を選択可能
EWS(緊急警報放送) 検出	1 種 (警報信号), 2 種 (津波警報), 終了信号, 試験放送を受信可能 1 種検出 ON/OFF 設定可能、2 種検出 ON/OFF 設定可能 音声終了タイマー: 終了信号検出または 3 分を選択可能
制御接点入力 ※ (オプション)	端子形状: ネジ止め式コネクタ端子。入出力接続端子台と接続して利用 制御接点出力と繋がっています。外部放送設備の制御信号を入力します。
制御接点出力	端子形状: ネジ止め式コネクタ端子 入出力接続端子台と接続して利用 電気的特性: 無電圧ループ接点出力 接点出力: 最大 30VDC 1000mA : 最大 60VAC 500mA 緊急地震速報または EWS(緊急警報放送)を検出した場合, および訓練放送を行う場合に ON になります。 外部放送設備の制御信号として使用します。
音声入力 (音声切替機能用入力) ※ (オプション)	端子形状: ネジ止め式コネクタ端子 入出力接続端子台と接続して利用 外部音声を入力します。EWS あるいは、緊急地震速報を検出していない待機状態で、ライン入力の音声が入力から送出されます。
音声出力	端子形状: ネジ止め式コネクタ端子 入出力接続端子台と接続して利用 ライン出力: 最大出力レベル: +6dBs, レベル調整可能 出力インピーダンス: 220 Ω ラジオや内蔵音源の再生音を出力します。 外部の放送設備の入力音声として使用します。
内蔵音源	緊急地震速報: 1 種類, 緊急地震速報訓練: 1 種類 EWS: 第 1 種警報 1 種類, 第 2 種警報 1 種類, EWS 訓練 1 種類 動作確認用メロディ: 1 種類
内蔵音源書換 ※ (オプション)	内蔵音源全て書換可能
音声再生遅延機能	0 秒、1 秒、2 秒、3 秒 (4 種類 設定 SW で指定)
避難訓練機能	緊急地震速報: メッセージ 1 種類 EWS: メッセージ 1 種類
試験放送機能	ラジオ試験 メロディ試験 ラジオモニタ 3 種
内蔵スピーカ	最大入力 1.0W, 音量調整可能 FM 放送の音声や、内蔵音源の音声を出力します。
発報記録	緊急地震速報、EWS(緊急警報放送)を受信した事を 3 日間表示します。 ただし、終了ボタンにより消灯が指示された場合、消灯します。
緊急警報試験放送記録	緊急警報試験放送を受信した事を 3 日間表示します。ただし、終了ボタンにより消灯が指示された場合、消灯します。

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー



株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

本社 三重県津市住吉町 11-13 TEL 059-223-7774

デジタルもぐら junior 仕様書

2017年9月27日

項目	仕様	
パネル表示	地震速報 LED (赤)	緊急地震速報を受信した事を点滅して知らせます。 終了ボタンを押下すると消灯します。操作が無い場合は3日間点滅を続けます。
	緊急放送 LED (緑色)	EWS (緊急警報放送)を受信すると点灯し、EWS (緊急警報放送)の試験放送を受信すると点滅します。終了ボタンを押下すると消灯します。操作が無い場合は約3日間点灯を続けます。 設定スイッチの1と2が共にOFFの場合は受信しません。
	周波数 表示 (赤)	ラジオの受信周波数を常に表示します。(4桁)
	FM LED (緑色) (電波強度表示)	ラジオの受信電波強度を示します。電波強度に応じてLEDが消灯し、(電波無し)、点滅(弱い)、点灯(良好)と変化します。 LEDが点灯している状態で御使用下さい。
	モニタ LED (緑色)	音量設定時は点滅、ラジオモニタ時は点灯します。
	訓練 LED (緑色)	緊急地震速報訓練時は点滅、EWS(緊急警報放送)訓練時は点灯します。
設置方法	付属の耐震壁掛金具にて壁面に設置します。	
電源	DC9V, ACアダプタ (入力AC100V)	
消費電力	待機時: 1W以下, 最大10W	
動作環境	温度: 0°C~40°C, 湿度: 20%~80% (結露なき事)	
寸法 (約)	176mm (幅) × 87mm (高) × 27mm (奥行)	
重量 (約)	200g (本体のみ)	

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー



株式会社 J コーポレーション 総合窓口 TEL 0742-53-7833

本社 三重県津市住吉町 11-13 TEL 059-223-7774